

ECR 単価変更マニュアル

MA/FS-700 シリーズ

東芝テック株式会社

目 次

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 3

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T02-700-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (T02-700-02)	2019年7月15日	ページ表記を統一、鍵の種類を訂正

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-700-20、MA-770の場合>

文字	プリント 発行	?	プリント 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文 字		C		1文 字	→					
A/ a	一括 取消	7 あ	8 か ABC	9 さ DEF	←					
履歴	取消	4 た GHI	5 な JKL	6 は MNO	↑					
	x	1 ま PQRS	2 や TUV	3 ら	↓変換					
	PL U	0 ゝ。	00 わを	・ 記号	選択/ 確定					完了

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<MA-700-10の場合>

文字	リット 発行	?	リット 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文 字		C			1文 字	→				
A/ a	一括 取消	7 あ	8 か ABC	9 さ DEF		←				
履歴	取消	4 た GHI	5 な JKL	6 は MNO		↑				
	×	1 ま PQRS	2 や TUV	3 ら		↓変換				
	PL U	0 ゝ。	00 わを	・ 記号		選択/確定				完了

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<FS-700、FS-770の場合>

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ		文字	リット 発行 /停止	リット 送り	記録 送り	画面 戻る	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ		倍文 字				↑	1文字 クリア
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		A/a	C		←	↓変換	→
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ヤ	レ		履歴	7 あ	8 かABC	9 さDEF	選択/確定	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ		×	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		
ゝ	。	ー	ッ	ワ	ヲ	ン	ヨ	0	一括 取消	PLU	1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	小計	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	取消		0 ゝ。	00 わをん	・ 記号	完了	

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA / FS - 770 シリーズ

該当機種	MA-700-20、MA-700、FS-700 MA-770、FS-770
------	--

PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞S キー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で 9 選択/確定 の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞

- ①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU (商品)」→「2 単価の設定」の順に選択し、
選択/確定 キーを押します。
- ②↑ ↓ キーでPLU名称を選択（または設定するコードを入力し PLU キーを入力）し、単価（0～999999）
を入力します。入力後、選択/確定 キーを押します。
- ③連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。
設定を終了する場合、完了 キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに 選択/確定 キーを押すとオープン単価となります。
- ・PLUの税区分は従属する部門の税区分に従います。
従属する部門が外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

資料番号 : T02-700-02

2019年7月1日 初版発行

2019年7月15日 二版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

